

Общие указания по технике безопасности

Прочтите все указания по технике безопасности перед эксплуатацией. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжёлых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

1. Безопасность на рабочем месте

Убедитесь, что рабочая зона свободна от посторонних предметов, которые могут помешать или создать опасность.

Не работайте с инструментом во влажной или взрывоопасной среде, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.

Не подпускайте к рабочей зоне детей и посторонних лиц, не знакомых с руководством по эксплуатации, а также лиц, находящихся под воздействием алкоголя или с ограниченными умственными, сенсорными или физическими способностями, если они не находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.

2. Электробезопасность

При выполнении работ держите инструмент за изолированную рукоятку для предотвращения поражения электрическим током.

Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, рекомендованным изготовителем.

Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение зарядного устройства совпадает с напряжением сети питания.

Не тяните кабель питания, чтобы отключить зарядное устройство от сети.

Отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется, в процессе его технического обслуживания, перед подключением или отключением аккумулятора. Запрещается помещать аккумулятор в огонь или воду, а также подвергать его высоким или низким температурам, поскольку это может вызвать короткое замыкание, взрыв или выброс вредных химических веществ в окружающую среду.

В случае попадания химической жидкости на кожу немедленно промойте участок во-

дой и обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.

Запрещается вскрывать, подвергать механическому воздействию аккумулятор или зарядное устройство.

Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку инструмента в соответствии с инструкцией.

При длительном хранении отсоединяйте аккумулятор от привода.

Запрещается хранить аккумуляторный блок вместе с небольшими металлическими предметами (скрепки, метизы и т.д.).

3. Личная безопасность

Надевайте соответствующую защитную одежду и используйте средства индивидуальной защиты при работе: очки, маску, обувь с нескользящей подошвой, шлем и средства защиты слуха — в зависимости от типа выполняемой работы. Это поможет снизить риск получения травм.

Запрещается использовать инструмент в состоянии изнеможения, сонливости, алкогольного или наркотического (токсического) опьянения.

Используйте при возможности специальные пылеотсасывающие установки. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

Всегда держите инструмент во время работы обеими руками, заняв устойчивое положение.

4. Обращение с инструментом

Перед началом работы убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии. Убедитесь, что корпус инструмента цел и не имеет механических повреждений. Убедитесь, что модуль инструмента установлен правильно и надёжно закреплён.

Не эксплуатируйте инструмент, если он работает неисправно.

Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента и не допускайте их засорению.

Применяйте инструмент, принадлежности и модули в соответствии с инструкцией по эксплуатации с учётом условий и вида выполняемой работы.

- Перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или насадок вынимайте блок аккумулятора.
- Держите острые режущие принадлежности в закрытом, недоступном для детей месте.
- Регулярно обслуживайте инструмент: очищайте его после каждого использования и проверяйте его работоспособность. При обнаружении поломок или повреждений обратитесь в сервисный центр для ремонта. Несоблюдение правил обслуживания инструмента часто становится причиной несчастных случаев.
- При эксплуатации дождитесь, когда инструмент полностью остановится, перед тем как положить его.
- Храните инструмент в сухом, закрытом, недоступном для детей месте, например, в специальном кейсе для инструментов.
- Используйте специальные зажимные устройства или тиски для более надёж-

ной фиксации заготовок.

5. Правила техники безопасности при обращении с гайковёртом

- Запрещено модифицировать конструкцию сменного модуля, использовать его не по назначению, применять насадки, не предусмотренные к нему.
- Во избежание поражения электрическим током следует беречь себя от контакта с заземлёнными предметами при работающем модуле гайковёрта.
- Перед работой проверяйте прочность крепления насадки.
- Запрещено останавливать патрон вручную.
- Во время работы следите, чтобы оснастка, вращаясь, не захватила одежду или распущенные волосы.
- Перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или насадок, вынимайте блок аккумулятора.

Сменный модуль «гайковёрт»


Сменный модуль гайковёрт — предназначен для завинчивания и вывинчивания крепёжных элементов. Он отличается высокой мощностью и производительностью, что делает его особенно полезным для работы с крупными крепежами.

Внимание! Перед началом каждой операции регулировки или снятия/установки принадлежностей обязательно выключите привод, чтобы избежать случайного включения.

Внимание! Всегда используйте ударную головку подходящего размера для болтов и гаек.

Установка и снятие оснастки

1. Выберите подходящую ударную головку для Вашей задачи.
2. Установите ударную головку квадратным отверстием на вал и насадите до упора.
3. Чтобы снять ударную головку, просто потяните её.



Технические данные сменного модуля «гайковерт»	
Максимальный крутящий момент	220 Нм
Типоразмер патрона	1/2
Частота ударов	3600
Редуктор и передаточные числа	Металл – 7/1
Вес	635 г
Габариты (ГхШхВ)	130х65х56 мм

Комплектация

Сменный модуль «гайковерт» – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Торцевая головка 21 мм – 1 шт.

Manufacturer: NANTONG MAITENG TOOLS CO., LTD.

Manufacturer's address: East Industrial Park, Lvsì town, Qidong,

Nantong City, Jiangsu Province, 226241, China

Производитель: Наньтун Майтэн Тулс Ко., ЛТД.

Адрес производителя: Ист Индастрел Парк, Лвси таун, Цидун,

Наньтун Сити, провинция Цзянсу, 226241, Китай

Importer: Limited Liability Company «TSV»

Importer's address: 171505, Tver Region, Kimry, Starozavodskaya Street, 13D

Импортер: ООО «ТСВ»

Юридический адрес импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации и сдавать нерабочий привод, модули и прочие компоненты в соответствующие центры утилизации отходов.

Устранение неисправностей

Модуль «гайковерт»		
Проблема	Причина	Решение
Заедает патрон	Скопившаяся пыль	Очистить патрон от скопившейся пыли и грязи, произвести смазку, если это необходимо
Слабый крутящий момент	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Потеря усилия удара	Износ или деформация внутренних механизмов	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений, просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по эксплуатации!

1. Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов инструмента, его модулей и прочих компонентов, возникших по причине ее некачественного производства или производственного брака, путем ремонта или замены (по выбору организации, предоставляющей гарантийные обязательства).

2. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Четко, правильно и полно заполнена информация об инструменте, модулях и прочих компонентах в гарантийном талоне;
- Серийный номер инструмента, модулей и прочих компонентов не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

3. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- если инструмент, модули и прочие компоненты использовались с нарушениями требований данной инструкции;
- присутствуют следы механических повреждений;
- внесены изменения в конструкцию или комплектацию;
- использования инструмента, модулей и прочих компонентов не по прямому назначению;
- наличия следов вскрытия корпуса инструмента, модули и прочих компонентов для самостоятельного ремонта;
- действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных

атмосферных и иных внешних воздействий на прибор (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью инструмента, модулей и прочих компонентов.

4. Гарантия определяется серийным номером инструмента, модулей и прочих компонентов.

5. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи первому покупателю.

6. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации, несет покупатель.

7. Срок службы инструмента, модулей и прочих компонентов составляет 2 (два) года с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатации.

8. Инструмент, модули и прочие компоненты, отслужившие назначенный срок службы и/или назначенный ресурс, вывозятся на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органами Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
	Дефект
	Ф.И.О. покупателя
Место для печати	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
	Дефект
	Ф.И.О. покупателя
Место для печати	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
	Дефект
	Ф.И.О. покупателя
Место для печати	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера